

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www. goodgoods. co. jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 FAX:072-468-8088

E-mail: home@goodgoods.co.jp

LED充電式投光器

商品番号YC100-2

取扱説明書

ページ①

仕様

品番	YC100-2
LED 灯数	2灯
入力電圧	DC12~24V/AC85~265V
充電方式	2WAY(コンセント/シガーソケット)
全光束	110LM/W 110LM×100w=11000 LM 充電量に寄る)
電池容量	26400mAh x2/16.8v x2
照射角度	約120度
充電時間	約6時間(充電中/赤ランプ点灯)(充電完了/緑ランプ点灯) ※充電速度を低下して安全にご使用頂ける仕様です。
使用時間	約5時間
主な材質	アルミ
本体カラー	黄色
サイズ	約33.5×20×33cm
色温度	6000~7500K(昼白色)
バッテリー寿命	充電回数:約1000回(使用状況に寄る)
消費電力	約100w
重量	約4Kg
角度調整	上下調節可能
作業温度	充電/0~+45℃ 放電/-20~+60℃
保存環境温度	-20~+70℃
作業湿度	10%~95%
セット内容	本体 ×1 家庭用電源ACアダプター ×2 シガーソケット用アダプター ×2

ページ②

スタンドの設置方法


●付属品のスタンドは、下画像の様に設置してご利用いただけます。



①



②



③



④

- スタンド部及びライト部分は、角度調整が可能です。



充電方法

- 付属品の「ACアダプター」及び「シガーソケットアダプター」を使用して、コンセント。又は車のシガーソケットから充電が可能です。

コンセント充電 シーが充電可能



- 充電状態を指示ランプでお知らせ

※ランプは正確に作動しない場合もあります。充電時間を目安として下さい。
※リチウムバッテリーには「過放充電保護機能」がついているため、充電時間を超えても安全にご使用頂けます。



注意事項

- ※LEDライトを絶対に人や動物の目に直接当てないでください。
- ※発送時に点灯チェックを行っておりますが、まれに点灯不良がある場合が御座います。その際は商品到着日より1週間以内に限り御対応させて頂きますのでお早めに御連絡願います。
- ※商品には多少の個体差があります。
- 充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ※本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
- リチウム電池の使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。
- 頻繁な充電や、過放電・過充電を繰り返さない様ご注意ください。

【LED照明を長期間ご使用頂く為のポイント】

- ・長時間の連続使用は出来る限り辞めましょう。
- ・頻繁なON/OFFの切り替えは劣化に繋がります。
- ・リチウムイオン電池などのバッテリー搭載照明の場合、頻繁な充電は故障の原因となります。
- ・高温多湿での使用は避けましょう。
- ・LEDの照明は熱の発散が必要です。布や木などで本体を覆う使用を続けると、熱の発散ができません。

＜＜＜ お買い上げ誠にありがとうございます。

この度のご注文において、ご意見・ご感想等をお寄せください。
更なる品質向上・運営向上に向けて皆様のご意見をお待ちしております。
もっとお得に！当社直営オンラインショップ【GOODTOKU】

アクセスはこちら⇒⇒⇒

スタッフ一同、またのご利用をお待ちしております。



www.goodtoku.com